

Humor op de wc

Binnenkort een feestje en heb je een goed gevoel voor humor? Plaats dan deze schakeling eens achter het toilet, gegarandeerd een succes. Alleen te hopen dat het niets vermoedende slachtoffer dat ook heeft.

Gaat namelijk het licht aan dan begint de schakeling met aftellen en na een ingestelde tijd, met andere woorden als het slachtoffer op zijn gemak zit, gaat het alarm af. We hebben het zelf al meegemaakt dat hij met zijn broek op zijn knieën de kamer binnen kwam stormen.



hobbyprojecten.nl

Humor op de WC

BOUWBESCHRIJVING:	ONDERDELENLIJST:
<ul style="list-style-type: none"> - Plak het schema op het plankje. - Sla op de plaats waar een cirkeltje staat een spijkertje. - Vertin de spijkertjes. - Vervolgens kunnen alle onderdelen op de spijkertjes gesoldeerd worden. - Let er op dat de draden bij het uitroepteken elkaar niet raken. - Controleer tot slot of alle onderdelen goed vast zitten en dat ze goed aangesloten zijn. - Veel succes. 	<ul style="list-style-type: none"> - 37 Messing spijkertjes - Plankje (17 x 9,5cm) - Weerstanden: 4x 10K, LDR - Instelpotmeters: 22K, 500K - Condensator: 1000µF, 100nF - Diode: 2x 1N4148 - Zener diode: 4,7V - Transistoren: 3x BC547, 2x BC558 - Batterij + clip (9V) - 9V Buzzer

Het afregelen van de schakeling.

Met de instelpotmeter van 500K is de wachttijd in te stellen (maximaal 4 minuten). Indien jullie wc een raampje heeft en het dus niet helemaal donker wordt op de wc dan is met de instelpotmeter van 22K de lichtgevoeligheid af te regelen.